



Pramac P2200i inverter strømaggregat

1,9kW

Kompakt og fleksibelt strømaggregat bygget med den nyeste inverterteknologien, som leverer jevn og pålitelig strøm med stabil spenning og frekvens. Dette gjør den egnet for å drive sensitivt utstyr som datamaskiner, medisinske instrumenter, telekomutstyr, måleinstrumenter og lignende.

Teknisk informasjon

Varenummer	PF192SX1000
Effekt	2,1 kW
Motor	Pramac OHV
Utslipp	Steg 5
Drivstoff	Bensin
Starter	Snor
Autostopp ved lavt oljenivå	Ja
Mål L x B xH	505 x 270 x 460 mm
Vekt	21 kg
Drivstofftank	4,5 l

Forbruk v/ 75% kapasitet	1 l/t
Driftstid v/ 75%	4,5 t
Kan parallellkobles	Ja
Uttak	1x 230V 16A, 2 x USB

Produkt informasjon

- Kompakt og lav vekt, lett å flytte, lavt støynivå
- Auto-stopp ved lavt oljenivå beskytter motoren mot skader
- Økonomimodus justerer automatisk motorens hastighet til optimalt nivå for å gi best drivstofføkonomi og støyreduksjon
- Drivstoffgjerrig og støysvak OHV-motor, lydisolert chassis
- USB-porter for lading av mobiltelefoner, o.l.

