



## Pramac ES8000 AVR 230V Bensin

**Honda GX390 5,5kw**

Varenummer PE612SH1009

**Pramac ES8000 AVR** bensindrevet generator er konstruert for intensivt og langvarig profesjonelt bruk. Den er også egnet for bruk ved nødsituasjoner. Generatoren er bygget med kraftig ramme og godt beskyttet drivstofftank. ES8000 AVR er utstyrt med elektronisk spenningsregulator (AVR) som reduserer risikoen for skade på følsomt elektrisk utstyr. ES8000AVR er utstyrt med Honda GX390 motor med OHV-konfigurasjon for meget effektiv forbrenning og redusert støy og vibrasjon.

## Teknisk informasjon

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Effekt (maks / ESP)            | 6,6 kW              |
| Effekt kontinuerlig            | 5,6 kW              |
| Motor                          | Honda GX390         |
| Starter                        | Snor                |
| Autostopp ved lavt oljenivå    | Ja                  |
| Mål L x B x H                  | 720 x 500 x 536 mm  |
| Vekt                           | 73 kg               |
| Drivstofftank                  | 11 l                |
| Drivstofforbruk ved 75% / 100% | 2,16 l/t – 2,87 l/t |

---

Driftstid 75% / 100%

5,09 t – 3,83 t

---

Uttak

1 x 230V 32A, 1 x 230V schuko

## Beskrivelse