



Pramac P2200i inverter strømaggregat

1,9kW

Varenummer PF192SX1000

Kompakt og fleksibelt strømaggregat bygget med den nyeste inverterteknologien, som leverer jevn og pålitelig strøm med stabil spenning og frekvens. Dette gjør den egnet for å drive sensitivt utstyr som datamaskiner, medisinske instrumenter, telekomutstyr, måleinstrumenter og lignende.

Teknisk informasjon

Effekt	2,1 kW
Motor	Pramac OHV
Utslipp	Steg 5
Drivstoff	Bensin
Starter	Snor
Autostopp ved lavt oljenivå	Ja
Mål L x B xH	505 x 270 x 460 mm
Vekt	21 kg
Drivstofftank	4,5 l
Forbruk v/ 75% kapasitet	1 l/t
Driftstid v/ 75%	4,5 t
Kan parallellkobles	Ja

Beskrivelse

- Kompakt og lav vekt, lett å flytte, lavt støynivå
- Auto-stopp ved lavt oljenivå beskytter motoren mot skader
- Økonomimodus justerer automatisk motorens hastighet til optimalt nivå for å gi best drivstofføkonomi og støyreduksjon
- Drivstoffgjerrig og støysvak OHV-motor, lydisolert chassis
- USB-porter for lading av mobiltelefoner, o.l.